





PLUG & PLAY – Interrupteur

Adaptateur intelligent pour lumières et dispositif d'éclairage



Caractéristiques

-  Marche/Arrêt automatique
-  S'adapte à la lumière du jour
-  Bouton poussoir ajustable via l'application
-  Très grande puissance d'éclairage – jusqu'à 3680 W

AIMOTION

Les produits de la série PLUG & PLAY par AIMOTION sont disponibles en noir et blanc.



Appareils compatibles :

- iPhone 4S ou plus récent
- iPad 3 ou plus récent
- iPod Touch 5^{ème} génération ou plus récent
- Android 4.4 KitKat ou appareils plus récents produits après 2013 avec un support complet Bluetooth 4.0



Adaptateur intelligent pour lumières et dispositif d'éclairage

Description

L'interrupteur permet l'allumage et l'extinction des ampoules conventionnelles et autres appareils électriques. Le produit est prêt à l'emploi pour Casambi et est donc compatible avec tout les systèmes AIMOTION et luminaires qui fonctionnent avec Casambi.

Fonctions du bouton-poussoir :

- ✓ Contrôle une lumière/toutes les lumières
- ✓ Contrôle un interrupteur/plusieurs interrupteurs
- ✓ Contrôle un groupe
- ✓ Contrôle les mises en scène
- ✓ Ajuster la température de couleur
- ✓ Changer de mise en scène
- ✓ Démarrer la programmation (minuteur/capteurs)

Instructions de sécurité :

Déconnectez les dispositifs qui génèrent de la chaleur depuis le secteur, c'est-à-dire l'interrupteur après utilisation pour éviter d'éventuelles surtensions.

Données Techniques

Entrée		Conditions de fonctionnement	
Plage de tension :	220-240 VAC	Température de fonctionnement :	0...+50 °C
Fréquence :	50 Hz	Température de stockage :	-25...+65 °C
		Humidité max. relative :	0...80%, sans condensation
Sortie secteur		Données mécaniques	
Plage de tension :	220-240 VAC	Couleur :	Noir ou blanc
Fréquence :	50 Hz	Dimensions (sans la prise) :	86 x 56 x 45 mm
Courant max. commutable :	16 A	Poids :	180 g
Puissance max. commutable :	3680 W	Classe de protection :	I
		Indice de protection :	IP20 (Usage intérieur uniquement)
Émetteur-récepteur radio			
Fréquence de fonctionnement :	2.4...2.483 Ghz		
Puissance de sortie max. :	+4 dBm		



Mise au rebut

En accord avec la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager non trié. Veuillez éliminer ce produit en le retournant à son point de vente ou à votre point de collecte municipal pour le tri des déchets.

AIMOTION UG (haftungsbeschränkt)
Borselstraße 9
22765 Hamburg

©2018 AIMOTION
Version 1.0.6

www.aimotion-smartliving.de
E-Mail: info@aimotion-smartliving.de
Tel: +49 (0) 40 18056494

Les informations sur ce document sont sujettes à des changements